

Ящики силовые ЯР, ЯРП, ЯП, ЯПП

Ящики силовые с рубильником ЯР, ЯРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 3х380/220В 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.

Ящики силовые ЯП, ЯПП предназначены для нечастых ручных переключений цепей напряжением 3х380/220В 50Гц с глухозаземленной нейтралью (основного и резервного ввода).

Ящики комплектуются:

- вводной аппарат - рубильник серии ВР32,
- рубильник-переключатель серии ВР32 с боковым приводом,
- предохранителями на отходящих линиях ПН2 или ППН.



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

X-x-x x	Буквенное обозначение серии: ЯР - ящик-рубильник; ЯРП - ящик-рубильник с предохранителями; ЯП - ящик-рубильник-переключатель; ЯПП - ящик-рубильник-переключатель с предохранителями;
x-X-x x	Номинальный ток: 100 - 100А; 250 - 250А; 400 - 400А;
x-x-X x	Степень защиты: 21 - IP21; 54 - IP54.
x-x-x X	Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150-69) : У4.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ



Рис. 17.1. ЯР




Рис. 17.2. ЯРП



Рис. 17.3. ЯП




Рис. 17.4. ЯПП



**ПЕРМСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД**

ООО «ТД Пермский электротехнический завод»

Адрес: 614060, Пермский край, г. Пермь

ул. Фрезеровщиков, 86, офис 1

Тел./факс: +7(342) 291-91-33

E-mail: bykoff-energo@mail.ru